

Legendas dos Campos Guia Geral

Opção	Descrição
Acesso Via Teclado	<ul style="list-style-type: none"> • Marcado : Permite acesso via teclado • Desmarcado : Desativa o teclado
Acesso Via Digital	<ul style="list-style-type: none"> • Marcado : Sempre transmite para o equipamento a lista de pessoas e digitais para funcionamento em realtime, basta posicionar o dedo no módulo biométrico para o registro de ponto. Para funcionamento em batch obedece a parametrização dos campos Consulta Digital. • Desmarcado : Para funcionamento em realtime não existe transmissão da lista ou digitais, ao passar o crachá ou usar o teclado será solicitado para posicionar o dedo no módulo biométrico. Para funcionamento em batch, obedece a parametrização dos campos Consulta Digital. <p>Nível de segurança: Configure o nível de segurança para leitura da digital, podendo ser de 01 a 09. Quanto maior o valor maior será o número de comparações entre as digitais.</p> <p>Nº de tentativas: Configure o número de tentativas para leitura da digital, podendo ser 01 a 09. Caso não efetue a leitura com êxito da digital, solicita novamente a leitura de acordo com o número de tentativas.</p>
Habilita leitura com porta aberta	<ul style="list-style-type: none"> • Marcado : Permite leitura de cartão ou digital mesmo com a porta aberto. • Desmarcado : Habilitar o leitor somente após a porta ser fechada.
Sentido do Sensor	Configuração referente ao sentido do sensor
Bloquear os que estiverem na lista	<p>Selecione a regra de bloqueio para quem está na lista de cartões.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Desmarcado : irá permitir o acesso das credenciais que estão na lista. • Marcado : irá bloquear o acesso das credenciais que estão na lista.
Consulta Digital	<ul style="list-style-type: none"> • Não : Ao realizar o acesso não solicita digital.

	<ul style="list-style-type: none"> • Sempre : Ao realizar o acesso exige sempre à digital. • Se Houver : Ao realizar o acesso solicitará a digital se houver digital para esta credencial. • Se houver, senão senha: Ao realizar o acesso solicitará a digital se houver digital para esta credencial, caso não exista solicitará a senha de acesso.
Bloqueia os que não estiverem na lista	Bloqueia os cartões que não estão na lista de cartões.
Tipo de Personalização	Marque esta opção se os cartões possuem personalização.
Horário de Verão	Configuração do Horário de Verão



METADADOS